



## 描述

SmartLink OutX2 CobraNet 音频输出接口是高性价比的2个输出线路电平箱或DIN 安装设备。在OutX2 设有2个均衡输出。OutX2 设计符合大部分双组接线盒或DIN3 导轨(35mm) 应用，支持 POE供电。所有到OutX2 的连接(电源盒音频数据) 使用CAT-5 电缆。每个输出可以配置为一个单独的区域来提供广播到其他系统。

## 特征

- 2 个均衡的 XLR 母输出接口
- 安装在一个标准双组接线盒或 DIN3 导轨
- 采用标准 POE 网络交换机
- 输出编程系统区用来路由广播到其他系统

## 技术规格

### 电气

输出类型 ..... 平衡 (也可连接为不平衡)  
 输出阻抗..... 200  $\Omega$  平衡, 100  $\Omega$  最大不平衡  
 最大输出电平 (均衡) ..... +10 dBu  
 最大输出电平 (非均衡) ..... +4 dBu  
 噪音 ..... -83 dBu  
 响应频率.....20Hz – 20kHz,  $\pm 1$  dB (100 k $\Omega$  load)  
 系统 THD. ....<0.05%, 1kHz, 3dB below DAC full scale  
 设备电源 .....Class 2 802.3af PoE PD Compliant PoE  
 PoE 电源能耗.....4W

### 连接器

2 路输出 ..... 非锁公 XLR 接口  
 网络 .....RJ45

### 机械

高度..... 2.75" (7.0 cm)  
 宽度.....3.60" (9.2 cm)  
 深度..... 1.88" (4.8 cm)  
 推荐安装深度.....2.50" (6.4 cm)  
 安装.....标准 2 组低电平安装机架或盒子

### 环境

工作温度范围..... +32 °F – +104 °F (0 °C – +40 °C) Storage  
 存储温度范围.....-4 °F – +158 °F (-20 °C – +70 °C)